Nazwa obwodu	Zasilanie rozdzielnicy R2 z rozdzielnicy RG	Kontrola napięcia	Gn. 230V (pom. 011, 015, 016)	Gn. 230V (pom. 012)	Gn. 230V (pom. 013)	Gn. 230V (pom. 014)	Oświetlenie (pom. 011, 015, 016)	Oświetlenie (pom. 012)	Oświetlenie (pom. 013, 014)	Oświetlenie awaryjne	Zas. wpustu dachowego	Rezerwa miejsca 30%
Pz [kW]	9,1/3,5	-,-	2,0	2,0	2,0	2,0	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	-,-
Aparatura	3x 230/400V 50Hz L1 L2 L3; Q1 Rozłącznik FRX 100A; Q2 3x BMS6 B6A; F1 BOLF B16A 30mA; F2 BOLF B16A 30mA; F3 BOLF B16A 30mA; F4 BOLF B16A 30mA; F5 BMS6 B10A; F6 BMS6 B10A; F7 BMS6 B10A; F8 BMS6 B10A; F9 BOLF B10A 30mA; L300											
Szyna ochronna neutralna	PE N											
Typ i przekrój	YDY 5x6		YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 4x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	



OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGI:

1. Rozdzielnicę R2 zabudować jako wiszącą, w obudowie z tworzywa wyposażonej w drzwi II klasy izolacji, o stopniu ochrony min. IP30.
2. Szynę ochronną PE w rozdzielnicy uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω.
3. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca.

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa remizy strażackiej

ADRES

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

INWESTOR

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

RYSUNEK

SCHEMAT R2

PROJEKTANT

mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY

inż. Zenon PINDARA
specj. instalacyjna
upr. nr 898/86/Lo

ASYSTENT

mgr inż. Piotr MURACH

BRANŻA	SKALA
elektryczna	
DATA	NR RYS.
07.2017	E.7